

材质:128克铜版纸,扇形折,封面印65%灰+其他页字体印80%灰

尺寸:55x75mm

要用白一点的铜版纸

V1.1版修改APP电量显示图标

Lolli Pods 2022版

真无线立体声耳机 说明书

扫描阅读详细说明书内容

在使用和操作设备前,请阅读并遵守相关的注意事项,以确保设备性能最佳,并避免出现危险或非法情况。

产品说明及配件

耳机*2 充电盒*1 Type-C充电线*1 说明书*1 保修卡*1

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

电量状态与充电

电量显示

- 充电盒开/关盖,将显示充电盒电量
- 高电量 红灯慢闪3次
- 中电量 红灯慢闪2次
- 低电量 红灯慢闪1次

耳机充电

- 将耳机放入充电盒,合盖即充电

充电盒充电

- 将充电盒接入Type-C充电线
- 充电时 红灯常亮
- 充满后 红灯熄灭

输入: 5V ⇄ 200mA(耳机)
5V ⇄ 1A(充电盒)

警告:

- 本产品的可充电电池必须妥善处置,以便回收利用,请不要将电池放入火中,以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准,符合设备电气参数规格,符合本地监管要求的电源(如UL、CSA、VDE、CCC),否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

IB-100-LOLLIP-25 V1.1

微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品
地址:北京市海淀区北四环西路68号
邮编:100080
生产企业:东莞市漫步者科技有限公司
邮编:523808
地址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。

开/关机

- 充电盒开盖自动开机
- 将耳机放入充电盒,合盖自动关机

蓝牙配对

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键约3秒,配对指示灯双色灯快闪
- 设备搜索“EDIFIER LolliPods 2022版”选择连接

首次配对

- 充电盒开盖耳机自动开机后,将自动进入蓝牙配对状态,双色灯快闪
- 设备搜索“EDIFIER LolliPods 2022版”选择连接

注意:当耳机连接过设备后,再次开机时将自动回连上一次的设备。

左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 三击充电盒按键单色灯快闪,进入左右耳配对,同时将恢复耳机出厂设置
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对,双色灯快闪

敲击功能说明

- 🔇 接听/挂断 双击左耳或右耳
- 🎵 暂停/播放 双击左耳或右耳
- ⏮ 上一曲 三击右耳
- 🎮 游戏模式 三击左耳

灰色区域为有效敲击区域

EDIFIER CONNECT 功能说明

更多功能请下载 Edifier Connect 获取

扫描下方二维码 Edifier Connect 可获取更多个性设置

常见问题

充电盒充电时,指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时,电池会进入休眠状态,此时需充电约 30 分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请确认耳机通话音量调节过小/静音。
- 请检查耳机电量是否过低,电量过低会影响其性能。

为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。