花再

悦影耳夹

开放式真无线蓝牙耳机

1. 开关机

- 打开充电盒盖子自动开机
- 耳机放入充电盒，关盖自动关机并充电

2. 电量状态与充电

- **耳机充电**
  耳机放入充电盒，合盖即充电
- **充电盒充电**
  将充电盒插入Type-C充电线
  充电时：指示灯常亮
  充满时：指示灯熄灭
- **充电盒电量显示**
  打开/关闭充电盒上盖或
  开盖状态下单击充电盒按键
  即可查看电量
- 电量充足：白灯亮3秒
- 电量低：橙灯常亮
- 电量不足：橙灯快闪5次
  输入：5V ⎓ 200mA(耳机)
  5V ⎓ 1A(充电盒)

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用。请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。应按照当地有关部门规定，作合适电气绝缘处理，回收或处置废旧电池（如A、CSA、VDE、CCC）。否则可能引发火灾，爆炸和其它危险。

3. 佩戴说明

产品区分左右耳，需对应佩戴

掌起左右任一耳机，找到出音孔

对准耳道轻轻夹住，上下调整固定角度

错误佩戴效果（出音孔未对准耳道）

4. 操作说明

提示您城为每款触控范围，请在此范围内进行耳机功能操作。

接听	双击左耳或右耳
挂断	双击左耳或右耳
暂停/播放	双击左耳或右耳
拒接来电	三击左耳或右耳
上一曲	三击左耳
下一曲	三击右耳

注：以上功能，与您 EDIFIER Connect APP 中修改设置

蓝牙配对

指示灯

首次配对

- 充电盒开盖耳机自动开机后，将自动进入蓝牙配对状态，白橙灯快闪
- 设备蓝牙搜索"花再 悦影耳夹"选择连接，配对成功白灯亮1次后熄灭

注意：当耳机连接过设备后，再次开机将自动回连上一次的设备

连接其他设备

- 耳机闪红充电盒闪且开盖
- 长按充电盒按键约3秒进入蓝牙配对，白橙灯快闪
- 设备搜索"花再 悦影耳夹"选择连接，配对成功白灯亮1次后熄灭



长按3s

双设备连接

- 如《左耳配对》操作，把从设备与耳机配对连接，成功后不从充电盒取出耳机，再次长按充电盒按键3秒使耳机再次进入蓝牙配对模式

指示灯

长按3s

- 通过设备搜索耳机并连接，在从设备上点击耳机配对名，手动连接耳机，即可完成双设备连接



左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机闪红充电盒闪且开盖
- 三击充电盒按键进行配对，进入左右耳配对，同时将恢复耳机出厂设置
- 成功后耳机自动进入蓝牙配对状态，白橙灯快闪，配对成功白灯亮后熄灭

长按3s

指示灯

EDIFIER Connect APP 功能说明

注：以上功能，下载 EDIFIER Connect APP 即可使用

5.规格参数

型　　号：EDF280054
蓝牙版本：Bluetooth V5.0
有效距离：约10m
工作时长：约6小时(耳机)+27小时(充盒)
频响范围：20Hz-20kHz
输　　入：5V ⎓ 200mA(耳机) 5V ⎓ 1A(充电盒)
声 压 级：90±5dB(A)

6.常见问题解答

Q: 怎么进行触控功能自定义
A: 请在蓝牙耳机上"EDIFIER Connect"APP二维码下载APP，手机通过蓝牙连接耳机，并打开APP，点击APP右上角"设置"-"悦影耳夹"进行左右耳功能设置。

Q: 充电盒充电时，指示灯不亮
A: 请确保充电盒充电口与电源连接正常，产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

Q: 耳机听不到声音
A: 确认耳机是否处于工作状态。
确认耳机的音量大小是否合适。
确认耳机是否与手机正常连接。
确认耳机是否在正常的工作范围。

Q: 为什么佩戴容易掉对，耳机不能进行智能、恢复控制
A: 此款耳机要与耳机配对的设备支持AVRCP(AudioVideo Remote Control Profile)协议。

7.保养与维修

- 带有电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月一次充电。
- 请避免设备及其配件接触或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 请勿和雨淋产品，请停止使用本设备，关闭所有应用，并联系与其记录最近所有连接或连接。
- 请勿使用热性化学制品，清洗此设备及其清洁设备或其配件。
- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条（例如银行卡、电话卡等）放置接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁化损坏。
- 请勿在高温或高湿或易受腐蚀设备及配件，否则可能导致设备受损、甚至爆炸。

扫码关注
漫步者花再微信

深圳市漫步者心造科技有限公司
深圳市宝安区福海街道福利社区华强时代广场三单元 1701
型　号：EDF280054
商标说明：并列"，&"，EDIFIER"，"漫步者"均为北京漫步者科技有限公司所有注册商标，侵害必究。