EDIFIER 漫步者

M25

多媒体音箱

1. 物品清单

音箱

说明书&保修卡

注：本说明书上的图片均为示意图，实物以产品为准。若实物与说明书不一致，请以实际为准。

2. 产品功能说明

1. 开/关机按键 ⏻

长按 2s	开机/关机
短按 1s	声卡/蓝牙模式切换

2. 音量风轮

3. 蓝牙/灯效切换按键 ⓑ

短按 1s	切换灯效
长按 2s	关闭/开灯功能

4. 音量减按键 ⊖

短按 1s	音量减小
长按 2s	上一曲

5. 播放/暂停按键 ⏯

短按 1s	播放/暂停音乐
	接听电话（手机未电话优先）
	挂断电话（手机通话状态下）
长按 2s	拒接电话（手机未通话状态下）
	接听电话（手机通话状态下）
	播放/暂停蓝牙、声卡模式切换音频不同来源状态下）

6. 音量加按键 ⊕

短按 1s	音量增加
长按 2s	下一曲

7. 模式/配网指示灯

	声卡输入
	蓝牙输入

注：

1. 若确认手卡输入或蓝牙已连接状态下，模式指示灯常亮，5秒后会转为熄灯状态，若音箱处于蓝牙未连接状态，蓝色模式指示灯持续闪烁。
2. 当关闭灯光时，在音箱保持常亮情况下，灯光模式指示灯会闪烁一次，当关闭灯光时，在音箱保持常亮情况下，灯光模式指示灯会闪烁一次。
3. 恢复出厂设置：同时长按 “+” 和 “-” 按键到恢复出厂设置。

3. 操作使用说明

- 声卡连接

1. 将音箱USB线插入电脑USB端口，音箱自动开机，首次开机默认为USB声卡输入，电脑自动安装声卡驱动程序中驱动后，即可使用。

2. 长按⏻开键3秒，可切换到关机状态键 “⏻” 切换至USB声卡输入（红色指示灯常亮，USB灯持续闪烁），即可使用。

3. 使用USB声卡输入时，音箱内置的麦克风即作为电脑的麦克风使用，可进行语音录音或通话。

注：

1. 可参考电脑端手动切换设备，进行开手麦唤醒的声音设置，选择输出设备为 “EDIFIER M25”，即可使用。
2. 声卡模式下音箱不支持音量同步，如需调节音量，可分别调节音箱端与电脑端的音量大小。

- 蓝牙连接

1. 开机情况下，切换到“关机键键 “⏻”” 切换至蓝牙输入，此时蓝色指示灯闪烁，音箱自动进入蓝牙连接状态，打开蓝牙设备搜索并选择 “EDIFIER M25”，连接成功后蓝牙灯常亮，USB灯熄灭。

2. 如需断开蓝牙连接，可长按键盘 “⏻” 键，即可断开音箱与当前设备的连接，并清除此对连接。

3. 蓝牙指示灯状态说明

蓝牙闪烁	蓝灯闪烁
蓝牙已连接	蓝灯常亮，5秒后转熄灯状态

4. 蓝牙免提电话功能

手机与音箱蓝牙连接，每电话插入时：

- 长按 “+” 按键，拒接电话
- 短按 “+” 按键，接听电话
- 通话时，短按 “+” 按键，挂断电话

注：

1. 请确定您设备支持A2DP（蓝牙音频传输协议），HFP（蓝牙免提协议）、AVRCP（蓝牙远程控制协议）。
2. 拒绝或挂断WHAT，请输入 “0000”。

4. 下载安装EdifierConnect App

1. 使用手机扫描 “Edifier Connect”，二维码，选择下载安装；
2. 连接手机蓝牙设置打开，选择搜索设备时，“EDIFIER M25” 的音箱产品，上线 EDIFIER Connect App，将自动顺利音箱端设置界面，您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

App功能说明

- 音效选择
- 灯效打开/关闭/自定义灯效打开/关
- 音量大小，播放/暂停，上/下曲切换
- 音效切换，恢复出厂等设置

5. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

系统等效输出功率：	2.5W+2.5W
固定声频输出范围：	80Hz-18kHz
输声声压：	≤25dB(A)
输入：	5V 2A

6. 常见问题解答

- **蓝牙输入下搜索不到蓝牙 “EDIFIER M25” 问题？**

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查音箱是否处于蓝牙输入。
3. 请长按音箱上的 “⏻”，直至两声开箱灯连续闪烁蓝灯，再次搜索 “EDIFIER M25”。
4. 请将手机等电话设备断开和已绑定蓝牙输入，再次搜索 “EDIFIER M25”。

- **蓝牙模式下，音乐播放出现断音，**

检查音箱设备是否超出有效连接距离，或是隔墙连接设备之间有障碍物。

- **音箱无声，怎么办？**

1. 请检查USB线是否连接。
2. 请检查音源是否输出音频信号。
3. 请检查音箱或系统的音频设置是否已调至静音。
4. 请检开音箱电源后重新开机。
5. 苹果电脑连接声卡，进行手机输入的声音设置，手动选择输出设备为 “EDIFIER M25”。

7. 保养与维护

在使用时，请轻柔以下要点保险于您最珍贵的音响，并延长产品的使用寿命。

- 为确之长期稳定性，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近热源的地方使用本产品，也不要将本产品放入高体积或高表面温度，及高压本产品。
- 请不要自行拆卸产品，以免产品，碰气设备，护比或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 为防产品发生意外，请勿将产品放入高温、高湿、高盐分、高腐蚀性电子部件的使用地点，如：化学品、腐蚀性物质等场所。
- 当此产品出现异常时，请勿自行拆卸或修理。
- 你的国际产品，如果没有专业人员，切勿自行拆卸。
- 不要跌落，强烈振动，剧烈碰撞本产品，以免造成内部电路。
- 为保障您的安全和品质，请选用高质产品。
- 不要将此产品用于高温之处，以免损坏外壳和其他部件。
- 如果产品不能正常工作，请联系其至您的当地维修机构。工作人员会热心帮您解决问题。

扫描下载Edifier Connect可获取可爱表情包

扫描关注EDIFIER官方小程序

EDIFIER 漫步者

北京漫步者科技有限公司 ISO

地址：北京市朝阳区北四环东路15号

电话：400-8888-330

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

生产地：中国大陆

地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路2号

邮编：523808

商标说明：EDIFIER®、漫步者®、与其他注册商标属海外漫步者科技有限公司。