

EDIFIER · 花再



— Retro Pro 2 —

真无线主动降噪耳机

True Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation

1. 产品说明及配件



耳机



充电盒按键



附赠耳套x3对



说明书&保修卡



充电线

注：

- 本产品配有不同型号耳套。不同的使用者请选用适合的耳套佩戴。
- 本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 开关机

● 开盖自动开机

● 合盖自动关机




橙灯亮

3. 充电




● 耳机充电

- 耳机放入充电盒，合盖后自动开始充电。



● 充电盒充电

- 接入标配的充电线为充电盒充电。
- 充电时，指示灯常亮；充满后，指示灯熄灭。



● 充电盒电量显示

- 充电盒开盖，自动读取电量；
橙灯闪3次=电量充足
橙灯闪2次=中等电量
橙灯闪1次=电量不足



输入: 5V \equiv 200mA (耳机)
5V \equiv 1A (充电盒)

警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

4. 操作说明

● 蓝牙配对



- 耳机全部放入盒中，充电盒开盖，长按充电盒按键约3秒进入蓝牙配对，此时橙灯快闪；
- 手机搜索“漫步者·花再 Retro Pro 2”选择连接，成功后橙灯亮1秒后熄灭。

注意：首次使用时直接从充电盒取出耳机，按上图在手机上搜索蓝牙配对名进行连接即可；后续使用时耳机会自动回连最后一次使用的手机。

● 左右耳互连&清除配对记录

耳机全部放入盒中，充电盒开盖，三击充电盒按键进入左右耳互连模式，此时橙灯慢闪并清除配对列表，成功后自动进入蓝牙配对状态。

● 功能操作



灰色椭圆圈为有效敲击区域

接听/挂断 双击左耳或右耳

降噪模式切换 双击左耳

暂停/播放 双击右耳

游戏模式开/关 三击左耳

下一曲 三击右耳

注：

- 降噪模式切换：深度降噪、环境声、降噪关循环切换。

● EDIFIER CONNECT APP功能说明



5. 常见问题解答

充电盒充电时，指示灯不亮。
• 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

耳机听不到声音。
• 确认耳机处于工作状态。
• 确认耳机的音量大小是否合适。
• 确认耳机是否与手机正常连接。
• 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好。
• 确认手机是否在信号强的地区。
• 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上一曲、下一曲控制。
• 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

扫码关注
漫步者花再微信

扫一扫更多惊喜!

深圳市漫步者心造科技有限公司 出品

地址：深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区 9 号 317

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 2 号

合作商：北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路 68 号

合作商：深圳有心良品科技有限公司

地址：深圳市宝安区松岗塘下涌工业大道 33 号 B 栋 4 楼

产品型号：EDF280018

EDIFIER®、漫步者®、花再® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，

仿冒必究

有心® 为深圳有心良品科技有限公司持有注册商标，仿冒必究