



—Lolli Air—

真无线蓝牙耳机

True Wireless Bluetooth Earbuds

1. 开关机

- 充电盒开盖自动开机
- 耳机放入充电盒关盖自动关机



2. 电量状态与充电

- 耳机充电
- 耳机放入充电盒关盖，耳机关机，自动开始充电。

- 充电盒充电
- 将充电盒接入Type-C进行充电：充电时，指示灯常亮
- 充满后，指示灯熄灭



输入：5V $\bar{\bar{=}}$ 200mA(耳机)
5V $\bar{\bar{=}}$ 1A(充电盒)

警告：
• 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
• 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

3. 操作说明



上图示意区域为有效触控区域

接听来电 轻触2次 左耳或右耳

挂断电话 轻触2次 左耳或右耳

暂停/播放 轻触2次 左耳或右耳

上一曲 轻触3次 左耳

下一曲 轻触3次 右耳

注：以上功能可在EDIFIER Connect APP中修改设置


• 蓝牙配对

- 首次开机，双耳机在充电盒中，打开充电盒盖自动开机后，将自动进入蓝牙配对模式，充电盒白红指示灯交替快闪
- 手机蓝牙搜索“EDIFIER Lolli Air”选择连接，配对成功充电盒白灯常亮，2秒后熄灭
- 再次开机，耳机可自动回连上次设备。回连失败或蓝牙断开后，长按充电盒按键3秒进入蓝牙配对模式，充电盒白红指示灯交替快闪


• 左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机出厂时，左右耳机已完成TWS配对。当左右耳配对丢失情况下需要您重新配对时，请按此操作：
- 双耳机放入充电盒中，充电盖打开，三击充电盒按键进入左右耳配对模式，白灯慢闪，并恢复出厂设置，成功后自动进入白红指示灯交替快闪的蓝牙配对状态

• EDIFIER Connect APP 功能说明




游戏模式开关



操控设置



切换EQ



查找耳机



电量显示



定时关机

以上功能，下载EDIFIER Connect APP 即可获取

4. 翻译模块

- 下载并登录EDIFIER Connect APP
- 开启翻译模式：打开翻译功能页面且页面点亮时，双击开始对话（该操作仅在翻译页面有效，原功能失效，退出翻译模式后恢复原功能）
- 退出翻译模式：退出翻译页面；熄屏或后台清退APP
- 翻译功能iOS暂支持18.0以上系统，Android支持6.0以上系统

5. 常见问题解答

怎么进行触控功能自定义

- 请扫描说明书上“EDIFIER Connect”APP二维码下载APP。
- 手机通过蓝牙连接到耳机，并打开APP。
- 点击APP右上角“设置”--“操作功能设置”进行左右耳功能设置。

充电盒充电时，指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机是否处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机是否在正常的工作范围。

耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机是否在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。

微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司
北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815
型号：EDF200223
商标说明：EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。