



Comfo SE 开放式真无线蓝牙耳机

Open Ear True Wireless Earphone

1. 开关机

- 充电盒开盖自动开机
- 将耳机放入充电盒，关盖自动关机



2. 电量状态与充电



- 耳机充电
- 当耳机出现低电量提示音时，将耳机放入充电盒并关盖

- 充电盒充电
- 将充电盒接入Type-C充电线充电时：橙色指示灯常亮
- 充满后：橙色指示灯熄灭




- 充电盒电量指示
- 充电盒开盖，将显示充电盒电量
- 高电量，白灯亮1秒
- 中电量，橙灯亮1秒
- 低电量，橙灯快闪3次

警告：

- 本产品的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用，请不要将电池放入火中，以免引起爆炸。
- 应使用经过相关部门批准、符合设备电气参数规格、符合本地监管要求的电源（如UL、CSA、VDE、CCC），否则可能引发火灾、爆炸和其它危险。

3. 操作说明



图示区域为有效触摸范围，请在此范围内进行耳机功能操作。

	接听来电	轻触2次左/右耳
	挂断电话	轻触2次左/右耳
	暂停/播放	轻触2次左/右耳
	拒接来电	轻触3次左/右耳
	上一曲	轻触3次左耳
	下一曲	轻触3次右耳
	音量-	长按左耳
	音量+	长按右耳

注:下载 EDIFIER Connect APP可自定义按键功能

• 蓝牙配对



首次配对

- 充电盒开盖耳机自动开机后，将自动进入蓝牙配对状态，白橙灯交替快闪
- 设备搜索“EDIFIER Comfo SE”选择连接

注意：当耳机连接过设备后，再次开机时将自动回连上一次的设备

连接其他设备

- 耳机均在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键约3秒，进入蓝牙配对状态，白橙灯交替快闪
- 设备搜索“EDIFIER Comfo SE”选择连接


双设备连接

- 如【蓝牙配对】操作，把A设备与耳机配对连接，成功后不从充电盒取出耳机，再次长按充电盒按键3秒使耳机再次进入蓝牙配对模式
- 通过B设备搜索耳机并连接
- 然后在A设备上点击耳机配对名，手动连接耳机即可完成双设备连接

注意：当耳机连接过设备后，再次开机时将自动回连上一次的两台设备。

• 左右耳配对/恢复出厂设置

- 出厂已完成双耳配对
- 左右耳机放入充电盒中，打开充电盒盖，三击充电盒按键，白色指示灯慢闪清除配对记录，成功后自动进入白橙灯交替快闪的蓝牙配对状态



• EDIFIER Connect APP 功能说明

- 修改蓝牙配对名
- 耳机关机
- 运动与记录
- 耳机提示音量
- 电量显示
- 找回耳机
- 操控设置
- 恢复出厂设置

以上功能，下载EDIFIER Connect APP 即可获取

• 翻译功能使用说明

- 下载并登录EDIFIER Connect APP
- 点击AI翻译图标打开页面，开启翻译模式
- 双击耳机，开始对话翻译
- 退出页面、熄屏或者后台清退APP，耳机退出翻译模式

更多设置

- 肩并肩模式
- 面对面模式
- 支持多种语言
- 语音等待时长自定义
- 文字大小自定义

4. 规格参数

型 号：EDF200217
蓝牙版本：Bluetooth V6.1
有效距离：约10m
工作时长：约9.5h(耳机)+28.5h(充电盒)
频响范围：20Hz-20kHz
输 入：5V=200mA(耳机) 5V=1A(充电盒)
声 压 级：90±3dB(A)

5. 常见问题解答

怎么进行触控功能自定义

- 请扫描说明书上“EDIFIER Connect”APP二维码下载APP。
- 手机通过蓝牙连接到耳机，并打开APP。
- 点击APP右上角“设置”--“操作功能设置”进行左右耳功能设置。

充电盒充电时，指示灯不亮

- 请确保充电盒充电口与电源连接正常。
- 产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

耳机听不到声音

- 确认耳机处于工作状态。
- 确认耳机的音量大小是否合适。
- 确认耳机是否与手机正常连接。
- 确认耳机在正常的工作范围。

耳机通话效果不好

- 耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
- 检查麦克风孔是否有灰尘或异物堵塞。
- 请检查耳机电量是否过低，电量过低会影响耳机性能。

为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复控制

- 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

6. 保养与维修

- 带锂电池的产品若长时间不使用，请至少确保每三个月充一次电。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。



微信扫一扫，更多信息

北京爱德发科技有限公司

北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

型 号：EDF200217

商标说明：EDIFIER®，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。