花再

— 拍拍耳夹式耳机 —

Open-Ear True Wireless Earbuds

1.开关机

- 充电盒开盖耳机自动开机
- 将耳机放入充电盒，关盖耳机自动关机

2.电量状态与充电

- **耳机充电**
- 耳机放入充电盒，合盖后自动开始充电
- **充电盒充电**
- 将充电盒插入Type-C充电线，屏幕出现充电动画，闪烁5次后熄灭
- 完满后：电量图标显示“▮▮▮”，5秒后熄灭
- 电量不足：开盖/关盖时屏幕显示低电量图标“▯”，闪烁3次后熄灭

- **电量显示**
- 充电盒开盖时屏幕显示电量图标“▮▮▮”，显示5秒后熄灭。
- 关盖状态下，单击充电盒按键，仅显示充电盒电量

注意：
- 开盖后，充电盒会持续识别耳机电量，但耳机重新组装或移动了充电盒电量会变。
- 当耳机单独/或电耳机后，按照充电盒时，请点上盖并等待约8-10秒重新开盖，以便充电盒识别充电并重新识别耳机电量。

⚠ 警告：本产品的可充电电池必须妥善处置，以避免起火，请不要将电池放入火中，或拆开电池或短路，应按照当地法规/部门规定，将电池做电气参数规格，符合本地监管要求的电池（如UL、CSA、VDE、CCC）、杰科电新实验室大学、德州电子测试。

3.佩戴说明

产品对称形态设计，左右耳可随意佩戴

错误佩戴效果（出音孔未对准耳道）

4.操作说明

⚠ 提示音或语音播报提示信息，请在此范围内进行耳机功能操作。

接听	双击左耳或右耳
挂断	双击左耳或右耳
暂停/播放	双击左耳或右耳
拒接来电	三击左耳或右耳
上一曲	三击左耳
下一曲	三击右耳

注：以上功能，可在 EDIFIER Connect APP 中修改设置

蓝牙配对

首次配对

- 充电盒开盖耳机自动开机后，将自动进入蓝牙配对状态，屏幕显示“ ”
- 设备搜索“花再 拍拍耳夹”选择连接，配对成功屏幕显示“ ”

注意：当耳机连接过设备后，再次开机时将自动回连上一次的设备

连接耳机设备

- 耳机闪在充电盒内且开盖
- 长按充电盒按键约3秒进入蓝牙配对，屏幕显示“ ”
- 设备搜索“花再 拍拍耳夹”选择连接，配对成功屏幕显示“ ”，配对失败屏幕显示“ ”

双设备连接

- 处于【蓝牙配对】操作，把A设备与耳机配对连接，成功后手从充电盒取出耳机，再次长按充电盒按键3秒使耳机再次进入蓝牙配对状态

- 通过B设备搜索耳机并连接，在A设备上点击耳机配对后，手动连接耳机，即可完成双设备连接

左右耳配对/恢复出厂设置

- 耳机出厂时，左右耳机已完成TWS配对,当左右耳配对丢失情况下需要恢复重新配对时，请按此操作：
耳机闪在充电盒内且开盖，三击充电盒按键进入左右耳配对，充电盒屏幕显示左右耳配对图标 OR 并同时恢复耳机出厂设置，配对成功屏幕显示“ ”后耳机自动进入蓝牙配对状态

EDIFIER Connect APP 功能说明

注：以上功能，下载 EDIFIER Connect APP 即可使用

5.常见问题解答

Q：怎么进行触控功能自定义

A：请在蓝牙设置中找上“EDIFIER Connect”APP二维码下载APP，并根据设置步骤新耳机，并打开APP，点击APP右上角“设置”→“操作功能设置”进行左右耳功能设置。

Q：充电盒充电时，指示灯不亮

A：请确保充电盒充电口充电器连接正常。产品长时间未使用时，电池会进入休眠状态，此时需充电约30分钟后才会亮灯。

Q：耳机听不到声音

A：请认耳机是否在于工作状态，
请认耳机的音量大小是否合适，
请认耳机是否与手机正常连接，
请认耳机是否在正常的工作范围。

Q：为什么蓝牙设备已配对，耳机不能进行暂停、恢复控制

A：此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCPAudio/Video Remote Control Profile协议。

6.保养与维修

- 带湿电池的产品若长时间不使用，请至少每保每三个月充一次电。
- 请勿对设备及其配件进行改装，否则可能导致火灾或触电危险。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其它设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品，清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请使用干净、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期放置本设备，否则可能导致磁条卡被磁性损坏。
- 请勿在温度过高或过低或容易设备及其配件，否则可能导致设备故障、最大缩短寿。

扫描关注
漫步者花再微信

深圳市漫步者小鸟科技有限公司
深圳市宝安区福海街道福利社区华强时代广场三栋北 1701
型 号：EDF2000
商标说明：天鹅“EDIFIER”，漫步者™ 均为北京漫步者天科技有限公司持有注册商标，侵权必究。