

材质:128克铜版纸,扇形折,封面印50%灰+其他页字体印80%灰

尺寸:55x75mm

EDIFIER

Lollipods DSP
真无线立体声耳机 说明书
www.edifier.com

■ 产品说明及配件

充电盒 配对按键 USB充电线

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

■ 操作说明

- 耳机充电
 - 出现“电量低请充电”提示音时,将耳机放入充电盒充电。
- 充电盒充电
 - 每次开盖,红灯快闪6次时,表示电量过低需充电。充电时长约2小时。
 - 充电时,红灯常亮;充满后,红灯熄灭。
- 红色指示灯
 - 额定输入: 5V=35mA(耳机)
5V=350mA(充电盒)

警告:本产品的可充锂电池必须妥善处置,以便回收利用,请不要将电池放入火中,以免引起爆炸。

IB-100-LOLLIP-15 V1.3

北京爱德发科技有限公司 出品
地 址:北京市海淀区北四环西路68号
邮 编:100080
生产商:东莞市漫步者科技有限公司
邮 编:523808
厂 址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明:EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。

微信扫一扫,更多信息

开盖即开机 **合盖即关机**

白灯亮1秒

配对

长按按键约3秒进入蓝牙配对
双击按键进入TWS左右耳配对模式
长按按键约8秒清除配对记录

蓝牙配对:红白灯快闪
TWS左右耳配对:白灯快闪

功能操作

接听/挂断 双击左耳或右耳
暂停/播放 双击右耳
语音助手 双击左耳

注:单耳使用时,双击均为暂停/播放/接听/挂断。

FAQs

充电盒充电时,指示灯不亮。
• 请确保充电盒充电口与电源连接正常。

耳机听不到声音。
• 确认耳机处于工作状态。
• 确认耳机的音量大小是否合适。
• 确认耳机是否与手机正常连接。
• 确认耳机在正常的工作范围内。

耳机通话效果不好。
• 确认手机是否在信号强的地区。
• 耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。

为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复控制。
• 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

保养与维护

- 为了不影响电池寿命,请尽量避免使用快充产品为本机充电。
- 带锂电池的产品若长时间不使用,请至少确保每三个月充一次电。
- 保持产品干燥,勿放在潮湿的地方,以免影响产品内部电路。
- 需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品,防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方,高温会缩短电子部件的使用寿命,损坏电池,使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品,如果非专业人员,可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。