



TWS2

真无线立体声耳机说明书

www.edifier.com

■ 产品说明及配件



多功能键



充电仓*1



耳帽*3对



USB充电线

本产品配有不同型号耳帽,不同的使用者请选用适合的耳帽佩戴。

注:本说明书中的相关图片均为示意图,与实物可能有偏差,仅作参考。


■ 操作说明

● 耳机充电


使用过程中,红灯代替蓝灯闪烁时,表示耳机电量过低,请充电后使用。将耳机放进充电仓,自动充电。

● 充电仓充电

左侧单颗指示灯快闪6次,表示电量存储不足,请及时为充电仓充电;充电时,指示灯从左至右分别闪烁并点亮;充满后,指示灯常亮。



额定输入: 5V $\overline{\text{---}}$ 60mA(耳机)



5V $\overline{\text{---}}$ 500mA(充电仓)

● 开/关机

1. 开机

- ①将耳机从充电仓取出，自动完成开机；
- ②未携带充电仓时，可短按多功能键耳机开机。

2. 关机

- ①将耳机放入充电仓，耳机会自动关机；
- ②未携带充电仓时，可超长按多功能键7秒耳机关机。

● 蓝牙连接

1、双耳模式连接手机

- ①打开充电仓取出两只耳机，耳机将自动开机并TWS互连；
- ②此时长按左耳机按键，进入红蓝灯快闪的配对状态；
- ③在手机上搜索此耳机型号并选择连接，连接成功后蓝灯5秒闪2次。

2、单耳模式连接手机

- ①从充电仓内取出左或右耳机，耳机将自动开机；
- ②长按多功能按键进入红蓝灯快闪的配对状态；
- ③在手机上搜索此耳机型号并选择连接，连接成功后蓝灯5秒闪2次。

注：1.首次使用时，耳机开机后无需长按，将直接进入红蓝灯配对状态。

2.音乐播放时，为防止打扰，指示灯将熄灭，音乐停止后指示灯恢复闪烁。

● 左右耳机的TWS配对连接

耳机出厂时，左右耳机已完成过TWS配对。当特殊情况下需要您重新配对时，请按此操作：


- ①分别取出左/右耳机，在未连接手机状态下，分别双击多功能键进入TWS配对状态，蓝灯快速闪烁；
- ②靠近左右耳机使TWS互相配对成功后，左/右耳机蓝灯5秒闪2次。

● 清除配对记录

左右耳机放入充电仓时，长按任意一侧多功能键约6秒，此时蓝灯快闪6次，表示清除配对记录成功。

■ 功能操作说明

● 音乐播放模式(左右耳操作相同)



● 来电模式(左右耳操作相同)



■ FAQs

- 红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。

答:表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。

- 充电时,红灯不亮。

答:a、请确保充电设备与耳机连接良好。

b、长时间不使用耳机,电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。

- 耳机听不到声音。

答:a、确认耳机处于工作状态。

b、确认耳机的音量大小是否合适。

c、确认耳机是否与手机正常连接。

d、确认耳机在正常的工作范围。

- 耳机通话效果不好。

答:a、确认手机是否在信号强的地区。

b、耳机的有效使用距离为10米,请确认耳机在有效使用距离内,且耳机与手机间无障碍物阻隔。

- 为什么播放音乐时,耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。

答:此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

■ 保养与维护

- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。



微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地 址：北京市海淀区北四环西路68号

邮 编：100080

生产商：东莞市漫步者科技有限公司

邮 编：523808

厂 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明：EDIFIER®，漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。